

# SNCF CC 6500



## Prototype:

Die CC 6500 war eine französische Elektrolokomotivbaureihe für den Einsatz auf dem Gleichstromnetz der SNCF. Bei ihrer Indienststellung 1969 war sie die leistungsstärkste Lokomotive der französischen Staatsbahn und für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h zugelassen.

Die Lokomotiven besitzen das für die 1960er und 70er Jahre typische Design, die sogenannte "nez casse" (gebrochene Nase) des Pariser Designers Paul Arzens, das bereits bei den Maschinen der Baureihen CC 40100 und CC 72000 zur Anwendung kam.

Quelle Wikipedia

Funktion	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein/aus	weißes Licht Führerstand 1(FA0v) und rotes Rücklicht Führerstand 2(FA1) bei Vorwärtsfahrt, weißes Licht Führerstand 2(FA0r) und rotes Rücklicht Führerstand 1(FA2) bei Rückwärtsfahrt	
F1	Sound ein/aus		
F2			Horn hoch
F3			Horn tief
F4			Horn hoch tief
F5			Test KVB
F6	Halbgeschwindigkeits- und Rangiertaste		
F7			Kompressor
F8		FA4, Führerstandsbeleuchtung 2	
F9		FA3, Führerstandsbeleuchtung 1	
F10			Panto heben/senken
F11			Ankuppeln
F12			Entkuppeln
F13			Kupplung Druckluft
F14			Jingle SNCF alt
F15			Bahnhofsansage
F16			Jingle SNCF neu
F17			Ansage
F18			Schaffnerpfeif
F19	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 1	FA0v und FA2 unterdrückt	
F20	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 2	FA0r und FA1 unterdrückt	

Zufallseffekt	Sound
Z1	Kompressor
Z2	Kompressor

## Geänderte CVs

CV# 1 = 3

CV# 2 = 5

CV# 5 = 128

CV# 6 = 64

CV# 9 = 95

CV# 13 = 1

CV# 17 = 192

CV# 29 = 14

CV# 33 = 5

CV# 34 = 10

CV# 35 = 0

CV# 36 = 0

CV# 37 = 0

CV# 38 = 0

CV# 39 = 0

CV# 40 = 0

CV# 41 = 0

CV# 42 = 32

CV# 44 = 0

CV# 45 = 0

CV# 46 = 0

CV# 56 = 33

CV# 61 = 97

CV# 105 = 161

CV# 106 = 1

CV# 107 = 84

CV# 108 = 51

CV# 112 = 64

CV# 124 = 35

CV# 136 = 24

CV# 144 = 128

CV# 155 = 6

CV# 156 = 6

CV# 158 = 68

CV# 254 = 64

CV# 266 = 46

CV# 282 = 110

CV# 285 = 0

CV# 289 = 0

CV# 290 = 0

CV# 291 = 0

CV# 292 = 0

CV# 293 = 0

CV# 294 = 0

CV# 295 = 0

CV# 296 = 255

CV# 297 = 10

CV# 298 = 10

CV# 299 = 210

CV# 310 = 1

CV# 311 = 0

CV# 312 = 0

CV# 314 = 0

CV# 345 = 6

CV# 346 = 1

CV# 351 = 0

CV# 352 = 0

CV# 359 = 0

CV# 363 = 0