

Baureihe E 60



Das Vorbild:

Die Elektrolokomotiven der Baureihe E 60 der Deutschen Reichsbahn (seit 1968: DB-Baureihe 160) waren als elektrische Rangierlokomotiven konzipiert und standen von 1927 bis 1983 im Plandienst einsetz.

Quelle Wikipedia

Funktion	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein/aus	weißes Licht Führerstand 1(FA0v) und rotes Rücklicht Führerstand 2(FA1) bei Vorwärtsfahrt, weißes Licht Führerstand 2(FA0r) und rotes Rücklicht Führerstand 1(FA2) bei Rückwärtsfahrt	
F1	Sound ein/aus		
F2			Pfeife kurz
F3		FA4, Kupplung Vorne	Kupplung
F4		FA5, Kupplung Hinten	Kupplung
F5			Kompressor
F6	Rangiertaste		
F7	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 2	FA0r und FA1 unterdrückt	
F8	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 1	FA0v und FA2 unterdrückt	
F9	Halbgeschwindigkeitstaste	FA3, Rangierbeleuchtung	
F10		FA7, Führerstandsbeleuchtung	
F11			Lüfter
F12			Pfeife lang
F13			Pfeife lang 2
F14	Mute ein/aus		
F15			Sanden
F16			Kurvenquietschen
F17			Handbremse ziehen/lösen
F18			Pfeife lang 3
F19			Pfeife kurz 2

Zufallseffekt	Sound
Z1	Kompressor
Z2	Lüfter

Geänderte CVs

CV# 1 = 3	CV# 106 = 1	CV# 297 = 55	CV# 333 = 0
CV# 2 = 8	CV# 107 = 72	CV# 298 = 50	CV# 334 = 0
CV# 3 = 18	CV# 108 = 39	CV# 299 = 240	CV# 335 = 0
CV# 4 = 14	CV# 112 = 64	CV# 310 = 1	CV# 336 = 0
CV# 5 = 120	CV# 115 = 90	CV# 311 = 0	CV# 337 = 0
CV# 9 = 95	CV# 124 = 35	CV# 312 = 0	CV# 338 = 0
CV# 13 = 1	CV# 130 = 48	CV# 313 = 114	CV# 344 = 40
CV# 29 = 14	CV# 131 = 48	CV# 314 = 0	CV# 350 = 30
CV# 33 = 5	CV# 136 = 24	CV# 315 = 0	CV# 351 = 0
CV# 34 = 10	CV# 144 = 128	CV# 316 = 0	CV# 352 = 0
CV# 35 = 0	CV# 148 = 1	CV# 317 = 0	CV# 357 = 60
CV# 36 = 0	CV# 155 = 9	CV# 318 = 0	CV# 358 = 10
CV# 37 = 32	CV# 156 = 6	CV# 319 = 0	CV# 359 = 1
CV# 38 = 64	CV# 158 = 76	CV# 320 = 0	CV# 361 = 15
CV# 39 = 0	CV# 254 = 19	CV# 321 = 0	CV# 363 = 20
CV# 40 = 0	CV# 255 = 11	CV# 322 = 0	CV# 381 = 10
CV# 41 = 0	CV# 273 = 25	CV# 323 = 0	CV# 382 = 255
CV# 42 = 0	CV# 274 = 0	CV# 324 = 0	CV# 384 = 30
CV# 43 = 0	CV# 287 = 70	CV# 325 = 0	CV# 430 = 10
CV# 44 = 0	CV# 288 = 30	CV# 326 = 0	CV# 432 = 7
CV# 45 = 0	CV# 290 = 100	CV# 327 = 0	CV# 434 = 7
CV# 46 = 0	CV# 292 = 60	CV# 328 = 0	CV# 436 = 9
CV# 56 = 33	CV# 293 = 128	CV# 329 = 0	CV# 437 = 29
CV# 57 = 145	CV# 294 = 220	CV# 330 = 0	CV# 438 = 3
CV# 61 = 97	CV# 295 = 32	CV# 331 = 0	CV# 440 = 3
CV# 105 = 161	CV# 296 = 255	CV# 332 = 0	