

# BR 143 DB



## Das Vorbild:

Die Lokomotiven der Baureihen 243 und 212 realisieren ein mit der Versuchslokomotive 212 001 bestätigtes universelles Konzept einer Elektrolokomotive der Deutschen Reichsbahn, deren Einsatzgebiet in allen Zugbetriebsbereichen lag. Bei der Deutschen Bahn AG werden diese Elektrolokomotiven als Baureihe 143 beziehungsweise Baureihe 112 geführt. Die erste Bauserie der 112 erhielt mittlerweile die Baureihenbezeichnung 114.

Quelle Wikipedia

Funktion	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein/aus	weißes Licht Führerstand 1(FA0v) und rotes Rücklicht Führerstand 2(FA1) bei Vorwärtsfahrt, weißes Licht Führerstand 2(FA0r) und rotes Rücklicht Führerstand 1(FA2) bei Rückwärtsfahrt	
F1	Sound ein/aus		
F2			Makro Horn kurz
F3			Makro Horn lang
F4			Schaffnerpfeiff
F5			Kompressor
F6	Halbgeschwindigkeits- und Rangiertaste		
F7			Bahnhofsansage
F8			Türen schliessen
F9	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 2	FA0r und FA1 unterdrückt	
F10	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 1	FA0v und FA2 unterdrückt	
F11			Kupplung
F12			Sanden
F13			Kurvenquitschen
F14	Mute ein/aus		
F15		FA5	
F16		FA4	

Zufallseffekt	Sound
Z1	Kompressor

## Geänderte CVs

CV# 1 = 3	CV# 43 = 0	CV# 144 = 128	CV# 294 = 30
CV# 3 = 15	CV# 44 = 0	CV# 154 = 130	CV# 295 = 30
CV# 4 = 9	CV# 45 = 0	CV# 155 = 6	CV# 296 = 80
CV# 5 = 180	CV# 46 = 0	CV# 156 = 6	CV# 298 = 50
CV# 9 = 95	CV# 56 = 33	CV# 158 = 4	CV# 310 = 1
CV# 13 = 1	CV# 61 = 97	CV# 190 = 1	CV# 311 = 0
CV# 17 = 192	CV# 63 = 0	CV# 191 = 1	CV# 312 = 0
CV# 29 = 14	CV# 105 = 161	CV# 254 = 115	CV# 313 = 114
CV# 33 = 5	CV# 106 = 1	CV# 266 = 72	CV# 314 = 0
CV# 34 = 10	CV# 107 = 74	CV# 274 = 50	CV# 344 = 30
CV# 35 = 0	CV# 108 = 41	CV# 275 = 200	CV# 372 = 100
CV# 36 = 0	CV# 112 = 64	CV# 276 = 200	CV# 373 = 100
CV# 37 = 0	CV# 124 = 35	CV# 283 = 200	CV# 430 = 15
CV# 38 = 0	CV# 125 = 88	CV# 286 = 200	CV# 432 = 5
CV# 39 = 0	CV# 126 = 88	CV# 287 = 60	CV# 434 = 5
CV# 40 = 0	CV# 127 = 88	CV# 290 = 0	CV# 436 = 16
CV# 41 = 0	CV# 128 = 88	CV# 291 = 60	CV# 438 = 4
CV# 42 = 0	CV# 136 = 255	CV# 292 = 25	CV# 440 = 4