



ZIMO Sound-Projekt geladen:
Regelspurdiesellokomotive
Baureihe 218 – Version 01

Die Lokomotiven der Baureihe V 164, später Baureihe 218, sind das zuletzt entwickelte Mitglied der V160-Lokfamilie. In ihr wurden die viele Gemeinsamkeiten aufweisenden Entwicklungen der Baureihen V 160 bis V 169 zusammengefasst.

Der Einbau der ZIMO Sound Decoder MX640 (H0) und MX690 (Großbahn) mit diesem Projekt kann in alle passenden Modelle erfolgen, insbesondere in: BR218 von PIKO

ACHTUNG: Nach dem Einbau des Decoders ist eine Messfahrt notwendig -> CV # 302 = 75

In diesem Projekt sind folgende Funktionszuordnungen getroffen:

F-Taste	Einrichtung	am Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht	FA0 (gelb/weis)	
F1	Rote Rücklichter	FA1 und FA2	
F2	Innenbeleuchtung	FA3	
F3	Kupplung (System DIETZ)	FA4	Kupplungsgeräusch
F4			Horn 1
F5			Horn 2
F6	Stirnlampen auf Fernlicht		
F7			BH-Ansage
F8			SOUND ON/OFF
F9			Vorheizen
F10			
F11			Druckluft
F12			

Folgende CV-Werte sind gesetzt, auf welche mit „Projekt-Reset“ – CV # 8 = 0 – zurückgesetzt wird:

CV # 65 = 0 / CV # 260 = 0 / CV # 266 = 64 / CV # 275 = 255 / CV # 276 = 255 / CV # 282 = 30 /
 CV # 285 = 30 / CV # 286 = 255 / CV # 288 = 30 / CV # 35 = 12 / CV # 124 = 3 / CV # 127 = 1 / CV
 # 128 = 2 / CV # 36 = 16 / CV # 37 = 4 / CV # 38 = 0 / CV # 60 = 170 / CV # 114 = 252 / CV # 119
 = 131