

BR 52



Das Vorbild:

Die Lokomotiven der Baureihe 52 der Deutschen Reichsbahn sind die bekanntesten Kriegslokomotiven. Sie wurden ab dem Jahr 1942 in mehr als 7.000 Einheiten gebaut, geplant waren 15.000 Maschinen. Nach dem Krieg wurden aus vorhandenen Teilen weitere 300 Stück hergestellt. Ihre Hauptaufgabe war es, den Nachschub an die deutsche Wehrmacht in den besetzten Ostgebieten und erbeutete Güter ins Reich zu befördern. Nach dem Krieg waren sie in vielen Teilen Europas beim Wiederaufbau noch lange unentbehrlich.

Quelle Wikipedia

| Funktion | Einrichtung | Funktionsausgang | Sound-Funktion |
|----------|--|--|------------------|
| F0 | Licht ein/aus | weißes Licht Führerstand 1(FA0v) bei Vorwärtsfahrt, weißes Licht Führerstand 2(FA0r) bei Rückwärtsfahrt | |
| F1 | Sound ein/aus | | |
| F2 | Pfiff | | Pfiff kurz |
| F3 | Pfiff | | Pfiff |
| F4 | | | Kupplung |
| F5 | Schaffnerpfiff | | Schaffnerpfiff |
| F6 | Halbgeschwindigkeits- und Rangiertaste | | |
| F7 | | | Kohleschaufeln |
| F8 | | | Luftpumpe |
| F9 | | | Bahnhofsansage 1 |
| F10 | | | Bahnhofsansage 2 |
| F11 | | | Sanden |
| F12 | | | Pfiff lang |
| F13 | Entwässern ein/aus | | |
| F14 | Mute ein/aus | | |
| F15 | | | Druck ablassen |
| F16 | | | Dampfstrahlpumpe |

| Zufallseffekt | Sound |
|---------------|----------------|
| Z1 | Luftpumpe |
| Z2 | |
| Z3 | Druck ablassen |

Geänderte CVs

CV# 1 = 3

CV# 2 = 4

CV# 5 = 130

CV# 9 = 95

CV# 13 = 1

CV# 29 = 14

CV# 35 = 0

CV# 36 = 0

CV# 37 = 0

CV# 38 = 0

CV# 39 = 0

CV# 40 = 0

CV# 41 = 0

CV# 42 = 0

CV# 43 = 0

CV# 44 = 0

CV# 45 = 0

CV# 46 = 0

CV# 47 = 0

CV# 48 = 0

CV# 56 = 33

CV# 61 = 97

CV# 105 = 161

CV# 106 = 1

CV# 112 = 64

CV# 124 = 35

CV# 144 = 128

CV# 155 = 6

CV# 156 = 6

CV# 158 = 68

CV# 254 = 19

CV# 266 = 135

CV# 267 = 50

CV# 271 = 8

CV# 273 = 15

CV# 274 = 70

CV# 275 = 170

CV# 276 = 170

CV# 281 = 5

CV# 282 = 20

CV# 283 = 180

CV# 284 = 5

CV# 285 = 10

CV# 286 = 30

CV# 287 = 45

CV# 310 = 1

CV# 311 = 0

CV# 312 = 13

CV# 313 = 114

CV# 314 = 0

CV# 351 = 0

CV# 352 = 0