

ÖBB 2143 12-Zylinder



Das Vorbild:

Die vierachsigen Diesellokomotiven der Reihe 2143 der ÖBB wurden von 1964 bis 1977 als leichte Universallokomotiven für die nicht elektrifizierten Strecken Österreichs gebaut.

Insgesamt lieferten die Simmering-Graz-Pauker Werke von den Werken SGP Floridsdorf und SGP Simmering 77 Lokomotiven dieser Baureihe an die ÖBB. Die Schwesterlok der Reihe 2043 wurde von den Jenbacher Werken gebaut. Beide Loks unterscheiden sich äußerlich nur durch die seitlichen Lüftergitter.

Quelle Wikipedia

Funktion	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein/aus	weißes Licht Führerstand 1(FA0v) und rotes Rücklicht Führerstand 2(FA1) bei Vorwärtsfahrt, weißes Licht Führerstand 2(FA0r) und rotes Rücklicht Führerstand 1(FA2) bei Rückwärtsfahrt	
F1	Sound ein/aus		
F2			Horn tief kurz
F3			Horn hoch kurz
F4			Schaffnerpfeiff
F5		Fernlicht richtungsabhängig FA5 Vorwärtsfahrt FA6 Rückwärtsfahrt	
F6	Halbgeschwindigkeits- und Rangiertaste		
F7			Heizdiesel
F8	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 2	FA0r und FA1 unterdrückt	
F9	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 1	FA0v und FA2 unterdrückt	
F10		FA3, Führerstandsbeleuchtung 1	
F11		FA4, Führerstandsbeleuchtung 2	
F12			Horn tief lang
F13			Horn hoch lang
F14	Mute ein/aus		
F15			Bahnhofsansage
F16			Kupplung
F17			Sanden
F18			Webasto

Zufallseffekt	Sound
Z1	Kompressor

Geänderte CVs

CV# 1 = 3	CV# 38 = 0	CV# 106 = 1	CV# 275 = 255
CV# 2 = 5	CV# 39 = 192	CV# 107 = 73	CV# 276 = 255
CV# 3 = 20	CV# 40 = 0	CV# 108 = 40	CV# 282 = 10
CV# 4 = 14	CV# 41 = 0	CV# 112 = 64	CV# 285 = 60
CV# 5 = 160	CV# 42 = 0	CV# 124 = 35	CV# 286 = 210
CV# 6 = 80	CV# 43 = 0	CV# 131 = 1	CV# 287 = 60
CV# 9 = 95	CV# 44 = 16	CV# 132 = 2	CV# 310 = 1
CV# 13 = 1	CV# 45 = 32	CV# 136 = 24	CV# 311 = 0
CV# 17 = 192	CV# 46 = 0	CV# 144 = 128	CV# 312 = 0
CV# 29 = 14	CV# 47 = 0	CV# 155 = 6	CV# 313 = 114
CV# 33 = 5	CV# 48 = 0	CV# 156 = 6	CV# 314 = 0
CV# 34 = 10	CV# 56 = 33	CV# 158 = 44	CV# 351 = 0
CV# 35 = 0	CV# 57 = 150	CV# 254 = 81	CV# 352 = 0
CV# 36 = 0	CV# 61 = 97	CV# 266 = 56	CV# 387 = 32
CV# 37 = 0	CV# 105 = 161	CV# 273 = 40	CV# 389 = 32