

SNCF BB 9300



Prototype:

Die SNCF Klasse BB 9300 Elektrolokomotiven wurden zwischen 1967-1969 von Schneider-Jeumont / CEM hergestellt. In den letzten Jahren sind diese vermehrt rund um Marseille, Avignon, Nîmes, Narbonne und Toulouse im Einsatz. Ihr Einsatzzweck ist der Personenverkehrsdienst und kein Frachtdienst.

Quelle Wikipedia

Funktion	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein/aus	weißes Licht Führerstand 1(FA0v) und rotes Rücklicht Führerstand 2(FA1) bei Vorwärtsfahrt, weißes Licht Führerstand 2(FA0r) und rotes Rücklicht Führerstand 1(FA2) bei Rückwärtsfahrt	
F1	Sound ein/aus		
F2			Horn hoch
F3			Horn tief
F4			Horn hoch tief
F5			Kompressor
F6	Halbgeschwindigkeits- und Rangiertaste		
F7			Bahnhofsansage aktuell
F8			Bahnhofsansage alt
F9			Jingle SNCF aktuell
F10			Jingle SNCF alt
F11			Ankuppeln
F12			Entkuppeln
F13			Kupplung Druckluft
F14	Mute ein/aus		
F15			Tür schliessen
F16			Schaffnerpfeiff
F17			KVB Test
F18			Panto anheben/senken
F19	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 1	FA0v und FA2 unterdrückt	
F20	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 2	FA0r und FA1 unterdrückt	

Zufallseffekt	Sound
Z1	Kompressor

Geänderte CVs

CV# 1 = 3	CV# 61 = 97	CV# 295 = 150	CV# 327 = 0
CV# 2 = 4	CV# 105 = 161	CV# 296 = 150	CV# 328 = 0
CV# 4 = 10	CV# 106 = 1	CV# 297 = 47	CV# 329 = 0
CV# 5 = 140	CV# 107 = 83	CV# 298 = 100	CV# 330 = 0
CV# 9 = 95	CV# 108 = 52	CV# 299 = 240	CV# 331 = 0
CV# 13 = 1	CV# 112 = 64	CV# 310 = 1	CV# 332 = 0
CV# 29 = 14	CV# 124 = 35	CV# 311 = 0	CV# 333 = 0
CV# 33 = 5	CV# 136 = 24	CV# 312 = 0	CV# 334 = 0
CV# 34 = 10	CV# 144 = 128	CV# 313 = 114	CV# 335 = 0
CV# 35 = 0	CV# 148 = 1	CV# 314 = 0	CV# 336 = 0
CV# 36 = 0	CV# 155 = 6	CV# 315 = 0	CV# 337 = 0
CV# 37 = 0	CV# 156 = 6	CV# 316 = 0	CV# 338 = 0
CV# 38 = 0	CV# 158 = 68	CV# 317 = 0	CV# 344 = 40
CV# 39 = 0	CV# 254 = 58	CV# 318 = 0	CV# 351 = 0
CV# 40 = 0	CV# 266 = 72	CV# 319 = 0	CV# 352 = 0
CV# 41 = 0	CV# 273 = 10	CV# 320 = 0	CV# 357 = 50
CV# 42 = 0	CV# 274 = 0	CV# 321 = 0	CV# 358 = 20
CV# 43 = 0	CV# 288 = 30	CV# 322 = 0	CV# 359 = 1
CV# 44 = 0	CV# 290 = 100	CV# 323 = 0	CV# 361 = 10
CV# 45 = 0	CV# 292 = 50	CV# 324 = 0	CV# 363 = 7
CV# 46 = 0	CV# 293 = 150	CV# 325 = 0	CV# 374 = 21
CV# 56 = 33	CV# 294 = 150	CV# 326 = 0	CV# 375 = 1