

# CC 72000



## Das Vorbild:

Die CC 72000 ist eine Baureihe dieselelektrischer Lokomotiven der staatlichen französischen Eisenbahngesellschaft SNCF. Die zunächst im Schnellzug- und später auch im Güterzugdienst eingesetzten sechsachsigen Maschinen sind die stärksten Diesellokomotiven der SNCF.

Die ersten Streckendiesellokomotiven der SNCF aus den 1960er Jahren waren kein adäquater Ersatz für die Dampftraktion. Ihre Leistung genügte dem Anspruch, Schnellzüge mit einem Gewicht von 850 Tonnen und 1500 Tonnen schwere Güterzüge zu ziehen, nicht. Zudem reduzierte der Einsatz der Zugheizung an kalten Tagen die Motorenleistung – und damit die Geschwindigkeit – merklich. Vor diesem Hintergrund wurde die CC 72000 konzipiert.

Quelle Wikipedia

Funktion	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein/aus	weißes Licht Führerstand 1(FA0v) und rotes Rücklicht Führerstand 2(FA1) bei Vorwärtsfahrt, weißes Licht Führerstand 2(FA0r) und rotes Rücklicht Führerstand 1(FA2) bei Rückwärtsfahrt	
F1	Sound ein/aus		
F2			Horn hoch
F3			Horn tief
F4			Hörner gemischt
F5			KVB Test
F6	Halbgeschwindigkeits- und Rangiertaste		
F7	Fixe-Diesel-Stufe		
F8	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 2	FA0r und FA1 unterdrückt	
F9	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 1	FA0v und FA2 unterdrückt	
F10		FA6, Führerstandsbeleuchtung 1	
F11		FA7, Führerstandsbeleuchtung 2	
F12			Bahnhofsansage
F13			Tür schliessen
F14			Kupplung
F15			Luft ablassen
F16			Kompressor
F17			Luft ablassen
F18			Jingle SNCF alt
F19			Jingle SNCF neu
F20		FA5, Ventilator	

## Geänderte CVs

CV# 1 = 3

CV# 2 = 5

CV# 5 = 170

CV# 6 = 85

CV# 9 = 95

CV# 13 = 1

CV# 17 = 192

CV# 29 = 14

CV# 33 = 5

CV# 34 = 10

CV# 35 = 0

CV# 36 = 0

CV# 37 = 0

CV# 38 = 0

CV# 39 = 0

CV# 40 = 0

CV# 41 = 0

CV# 42 = 0

CV# 43 = 0

CV# 44 = 2

CV# 45 = 4

CV# 46 = 0

CV# 47 = 0

CV# 48 = 0

CV# 56 = 33

CV# 57 = 160

CV# 105 = 161

CV# 106 = 1

CV# 107 = 73

CV# 108 = 40

CV# 112 = 64

CV# 124 = 35

CV# 136 = 24

CV# 144 = 128

CV# 155 = 6

CV# 156 = 6

CV# 158 = 36

CV# 254 = 31

CV# 266 = 46

CV# 273 = 10

CV# 274 = 0

CV# 275 = 200

CV# 276 = 220

CV# 283 = 220

CV# 286 = 190

CV# 287 = 60

CV# 296 = 255

CV# 298 = 15

CV# 310 = 1

CV# 311 = 0

CV# 312 = 0

CV# 314 = 0

CV# 351 = 0

CV# 352 = 0

CV# 374 = 7

CV# 375 = 2

CV# 430 = 20

CV# 432 = 5

CV# 434 = 5