

Taurus 1116



Das Vorbild:

Die Siemens ES64U2 ist eine Elektrolokomotive der EuroSprinter-Familie des Herstellers Siemens Transportation Systems. Die Loks sind bei der ÖBB als Reihen 1016 und 1116 und unter der geschützten Bezeichnung Taurus geführt. Die Deutsche Bahn besitzt 26 Maschinen dieses Typs (geführt als Baureihe 182), die ungarische Bahngesellschaft MAV und die Raaberbahn/GySEV führen sie als Baureihe 470. Dazu kommen zahlreiche Loks bei privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland und Österreich. Eine Weiterentwicklung der ES64U2 ist die Siemens ES64U4, die unter anderem als ÖBB-Baureihe 1216 im Einsatz ist.

Quelle: Wikipedia

Funktion	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein/aus	weißes Licht Führerstand 1(FA0v) und rotes Rücklicht Führerstand 2(FA1) bei Vorfahrtsfahrt, weißes Licht Führerstand 2(FA0r) und rotes Rücklicht Führerstand 1(FA2) bei Rückfahrtsfahrt	
F1	Horn		Horn 2 Ton
F2	Horn		Horn Tief
F3	Horn		Horn Hoch
F4			Schaffnerpfeif
F5			Kompressor
F6	Halbgeschwindigkeits- und Rangiertaste		
F7	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 2	FA0r und FA1 unterdrückt	
F8	Sound ein/aus		
F9	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 1	FA0v und FA2 unterdrückt	
F10			Kupplung
F11			
F12			
F13			
F14	Mute ein/aus		

Zufallseffekt	Sound
Z1	Kompressor

Geänderte CVs

CV# 1 = 3	CV# 44 = 0	CV# 106 = 1	CV# 283 = 220
CV# 2 = 4	CV# 45 = 0	CV# 107 = 73	CV# 285 = 60
CV# 5 = 252	CV# 46 = 0	CV# 108 = 39	CV# 286 = 200
CV# 6 = 120	CV# 47 = 0	CV# 112 = 64	CV# 287 = 95
CV# 9 = 95	CV# 48 = 0	CV# 114 = 252	CV# 290 = 0
CV# 13 = 1	CV# 51 = 0	CV# 124 = 35	CV# 291 = 0
CV# 29 = 14	CV# 52 = 0	CV# 134 = 10	CV# 293 = 100
CV# 33 = 5	CV# 53 = 0	CV# 136 = 24	CV# 294 = 255
CV# 34 = 10	CV# 54 = 0	CV# 144 = 128	CV# 295 = 70
CV# 35 = 0	CV# 55 = 0	CV# 154 = 2	CV# 296 = 170
CV# 36 = 0	CV# 56 = 33	CV# 155 = 6	CV# 298 = 10
CV# 37 = 0	CV# 57 = 140	CV# 156 = 6	CV# 311 = 0
CV# 38 = 0	CV# 58 = 180	CV# 158 = 68	CV# 312 = 0
CV# 39 = 0	CV# 59 = 0	CV# 254 = 2	CV# 313 = 114
CV# 40 = 0	CV# 60 = 170	CV# 275 = 200	CV# 314 = 0
CV# 41 = 0	CV# 61 = 97	CV# 276 = 200	CV# 351 = 0
CV# 42 = 0	CV# 63 = 51	CV# 278 = 10	CV# 357 = 100
CV# 43 = 0	CV# 105 = 161	CV# 282 = 60	