



In diesem Decoder ist folgendes
ZIMO Sound-Projekt geladen:

Regelspurdiesellokomotive
Baureihe GP9 – Version 01

An EMD GP9 is a 4-axle diesel locomotive built by General Motors Electro-Motive Division between January 1954 and August 1963. Power was provided by an EMD 567C 16-cylinder engine which generated 1,750 horsepower (1.3 MW).

Der Einbau der ZIMO Sound Decoder MX640 (H0) und MX690 (Großbahn) mit diesem Projekt kann in alle passenden Modelle erfolgen, insbesondere in: GP9 von USATrains

ACHTUNG: Nach dem Einbau des Decoders ist eine Messfahrt notwendig -> CV # 302 = 75

In diesem Projekt sind folgende Funktionszuordnungen getroffen:

F-Taste	Einrichtung	am Funktionsausgang	SoundFunktion
F0	Licht	FA0 (gelb/weiß)	
F1	Führerstandsbeleuchtung	FA1 und FA2 /Kein FA!	
F2	Rauch	FA3	Vorheizen
F3	Kupplung (System DIETZ)	FA4	Kupplungsgeräusch
F4			Horn 1
F5			Horn 2
F6			Horn 3
F7			
F8			SOUND ON/OFF
F9			
F10			
F11			Druckluft
F12			

Folgende CV-Werte sind gesetzt, auf welche mit „Projekt-Reset“ – CV # 8 = 0 – zurückgesetzt wird:

CV#3=20 / CV#5=250 / CV#13=0 / CV#14=0 / CV#28=0 / CV#29=38 / CV#36=48 / CV#37=0 /
 CV#38=0 / CV#58=180 / CV#63=51 / CV#112=1 / CV#114=252 / CV#119=131 / CV#124=3 /
 CV#136=24 / CV#137=8 / CV#138=15 / CV#139=20 / CV#275=255 / CV#276=255 / CV#282=10 /
 CV#285=60 / CV#286=255 / CV#287=95 / CV#311=0 / CV#312=12 / CV#118=0 / CV#129=0 /
 CV#130=0 / CV#131=0 / CV#39=8 / CV#65=1