

E 69 05



Das Vorbild:

Als LAG 1 bis 5 wurden die fünf weitgehend ähnlichen Elektrolokomotiven der Lokalbahn Aktien-Gesellschaft (LAG) bezeichnet. Nach der Verstaatlichung der LAG am 1. August 1938 bezeichnete die Deutsche Reichsbahn (DR) die Lokomotiven als E 69 01–05.

Als letzte und mit Abstand leistungsstärkste Lokomotive beschaffte die LAG im Jahre 1930 die Nr. 5 von Maffei und SSW für die Beförderung schwerer Güterzüge.

Quelle Wikipedia

Funktion	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein/aus	weißes Licht Führerstand 1(FA0v) und rotes Rücklicht Führerstand 2(FA4) bei Vorwärtsfahrt, weißes Licht Führerstand 2(FA0r) und rotes Rücklicht Führerstand 1(FA5) bei Rückwärtsfahrt	
F1	Sound ein/aus		
F2			Pfeife kurz
F3			Pfeife lang
F4			Kompressor
F5		Führerstandslight (FA3)	
F6	Rangiertaste		
F7		Kupplung FS1 (FA2)	Kupplung
F8		Kupplung FS2 (FA1)	Kupplung
F9	Halbgeschwindigkeitstaste		
F10	Doppel A	Weißes Licht FS1 (FA0v) und Weißes licht FS2 (FA0r)	
F11	Lichtunterdrückung Führstandsseite 2	FA0r und FA4 unterdrückt	
F12	Lichtunterdrückung Führstandsseite 1	FA0v und FA5 unterdrückt	
F13			Türe schliessen
F14	Mute ein/aus		
F15			Schaffnerpfeiff
F16			Sanden
F17			Pfeife lang
F18			Glocke

Zufallseffekt	Sound
Z1	Kompresor

Geänderte CVs

CV# 1 = 3	CV# 45 = 0	CV# 146 = 30	CV# 294 = 55
CV# 2 = 8	CV# 46 = 0	CV# 148 = 40	CV# 295 = 55
CV# 3 = 18	CV# 57 = 145	CV# 154 = 4	CV# 296 = 150
CV# 4 = 14	CV# 60 = 150	CV# 155 = 9	CV# 297 = 20
CV# 5 = 200	CV# 61 = 97	CV# 156 = 6	CV# 298 = 50
CV# 9 = 87	CV# 105 = 155	CV# 158 = 76	CV# 310 = 1
CV# 13 = 1	CV# 106 = 1	CV# 254 = 33	CV# 311 = 0
CV# 29 = 14	CV# 107 = 172	CV# 255 = 11	CV# 312 = 0
CV# 33 = 33	CV# 108 = 139	CV# 266 = 80	CV# 313 = 114
CV# 34 = 66	CV# 112 = 64	CV# 273 = 30	CV# 344 = 120
CV# 35 = 0	CV# 114 = 64	CV# 274 = 0	CV# 372 = 255
CV# 36 = 0	CV# 115 = 90	CV# 275 = 255	CV# 373 = 100
CV# 37 = 0	CV# 124 = 163	CV# 276 = 255	CV# 387 = 1
CV# 38 = 0	CV# 125 = 52	CV# 284 = 2	CV# 389 = 1
CV# 39 = 16	CV# 126 = 52	CV# 285 = 5	CV# 430 = 10
CV# 40 = 0	CV# 127 = 48	CV# 286 = 255	CV# 431 = 157
CV# 41 = 8	CV# 128 = 48	CV# 287 = 80	CV# 432 = 14
CV# 42 = 4	CV# 130 = 52	CV# 290 = 30	CV# 433 = 15
CV# 43 = 0	CV# 131 = 52	CV# 291 = 100	CV# 434 = 14
CV# 44 = 0	CV# 144 = 128	CV# 292 = 30	CV# 435 = 15