

SNCF BB 25200



Prototype:

Die BB 25200 ist eine Elektrolokomotivbaureihe der SNCF aus den 1960er-Jahren. Sie ist im Gegensatz zur Wechselstrombaureihe BB 16000 und zur Gleichstrombaureihe BB 9200 – beides Schwesterlokbaureihen – mehrsystemfähig und ist die für höhere Geschwindigkeiten ausgelegte Schwester zweier weiterer Reihen dieser Bauart, der BB 25100 und der BB 25150. Ab der 25236 ist eine Wendezugeneinrichtung eingebaut.

Quelle Wikipedia

Funktion	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein/aus	weißes Licht Führerstand 1(FA0v) und rotes Rücklicht Führerstand 2(FA1) bei Vorwärtsfahrt, weißes Licht Führerstand 2(FA0r) und rotes Rücklicht Führerstand 1(FA2) bei Rückwärtsfahrt	
F1			Horn hoch
F2			Horn tief
F3			Horn hoch tief
F4			Kompressor
F5			Bahnhofsansage aktuell
F6	Halbgeschwindigkeits- und Rangiertaste		
F7			Bahnhofsansage alt
F8	Sound ein/aus		
F9			Jingle SNCF aktuell
F10			Jingle SNCF alt
F11			Ankuppeln
F12			Entkuppeln
F13			Kupplung Druckluft
F14	Mute ein/aus		
F15			Tür schliessen
F16			Schaffnerpfeiff
F17			KVB Test
F18			Batterie laden
F19	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 1	FA0v und FA2 unterdrückt	
F20	Lichtunterdrückung Führerstandsseite 2	FA0r und FA1 unterdrückt	

Zufallseffekt	Sound
Z1	Kompressor

Geänderte CVs

CV# 1 = 3	CV# 61 = 97	CV# 295 = 150	CV# 327 = 0
CV# 2 = 4	CV# 105 = 161	CV# 296 = 150	CV# 328 = 0
CV# 4 = 10	CV# 106 = 1	CV# 297 = 41	CV# 329 = 0
CV# 5 = 140	CV# 107 = 83	CV# 298 = 100	CV# 330 = 0
CV# 9 = 95	CV# 108 = 52	CV# 299 = 240	CV# 331 = 0
CV# 13 = 1	CV# 112 = 64	CV# 311 = 0	CV# 332 = 0
CV# 29 = 14	CV# 124 = 35	CV# 312 = 0	CV# 333 = 0
CV# 33 = 5	CV# 136 = 24	CV# 313 = 114	CV# 334 = 0
CV# 34 = 10	CV# 144 = 128	CV# 314 = 0	CV# 335 = 0
CV# 35 = 0	CV# 148 = 1	CV# 315 = 0	CV# 336 = 0
CV# 36 = 0	CV# 155 = 6	CV# 316 = 0	CV# 337 = 0
CV# 37 = 0	CV# 156 = 6	CV# 317 = 0	CV# 338 = 0
CV# 38 = 0	CV# 158 = 68	CV# 318 = 0	CV# 344 = 40
CV# 39 = 0	CV# 254 = 50	CV# 319 = 0	CV# 351 = 0
CV# 40 = 0	CV# 266 = 48	CV# 320 = 0	CV# 352 = 0
CV# 41 = 0	CV# 273 = 10	CV# 321 = 0	CV# 357 = 50
CV# 42 = 0	CV# 274 = 0	CV# 322 = 0	CV# 358 = 20
CV# 43 = 0	CV# 288 = 30	CV# 323 = 0	CV# 359 = 1
CV# 44 = 0	CV# 290 = 100	CV# 324 = 0	CV# 361 = 10
CV# 45 = 0	CV# 292 = 50	CV# 325 = 0	
CV# 46 = 0	CV# 293 = 150	CV# 326 = 0	
CV# 56 = 33	CV# 294 = 150	CV# 327 = 0	