



Anfang der 1950er Jahre entwickelte und beschaffte die SNCF verschiedene Einheitstriebwagen mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen. Für die Leistungsklasse oberhalb von 600 PS mußte bis 1952 gewartet werden bis ein Motor als Prototyp für Testzwecke zur Verfügung stand. Nachdem mit der deutschen Firma Maybach-Motorenbau (Friedrichshafen) dann auch ein Partner für ein passendes hydraulisch-mechanisches Getriebe zur Verfügung stand, konnte ab September 1955 der von der SNCF gewünschte starke Triebwagen für alle Dienste bestellt und ab Juni 1957 ausgeliefert werden. Insgesamt wurden 119 Exemplare von zwei Herstellern (Decauville 16 und Renault 103 Einheiten) gebaut und in den Nummernbereich X 2801 bis X 2919 eingereiht.

Quelle <http://www.eisenbahn-museumsfahrzeuge.com/index.php/frankreich/staatsbahnfahrzeuge-fr/triebwagen-fr/baureihe-x-2800>

Projekt Einstellungen und Information:

- Der Decoder muss mindestens Software Version 37.16 aufweisen.

Funktion	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein/aus	weißes Licht Führerstand 1(FA0v) bei Vorwärtsfahrt, weißes Licht Führerstand 2(FA0r) bei Rückwärtsfahrt	
F1	Sound ein/aus		
F2			Makro hoch
F3			Makro tief
F4			Hupe
F5			Schaffnerpfeif
F6	Halbgeschwindigkeits- und Rangiertaste		
F7			Ankuppeln
F8			Abkuppeln
F9			Türen öffnen
F10			Türen schliessen
F11			Bahnhofsansage



F12		Bahnhofsansage
F13		Bahnhofsansage
F14	Mute ein/aus	
F15		Makro hoch 2mal
F16		Makro tief 2mal

Modified CVs:

CV# 1 = 3	CV# 45 = 0	CV# 310 = 1	CV# 521 = 8	CV# 556 = 128
CV# 2 = 5	CV# 46 = 0	CV# 311 = 0	CV# 522 = 32	CV# 558 = 29
CV# 4 = 10	CV# 56 = 33	CV# 312 = 0	CV# 523 = 128	CV# 559 = 181
CV# 5 = 120	CV# 61 = 97	CV# 313 = 114	CV# 525 = 26	CV# 577 = 33
CV# 9 = 95	CV# 105 = 161	CV# 314 = 0	CV# 526 = 128	CV# 578 = 128
CV# 13 = 1	CV# 106 = 1	CV# 316 = 100	CV# 531 = 22	CV# 581 = 32
CV# 17 = 0	CV# 112 = 64	CV# 317 = 10	CV# 532 = 128	CV# 582 = 128
CV# 18 = 0	CV# 124 = 35	CV# 351 = 0	CV# 534 = 23	CV# 744 = 27
CV# 29 = 14	CV# 136 = 24	CV# 352 = 0	CV# 535 = 128	CV# 745 = 64
CV# 35 = 0	CV# 144 = 128	CV# 361 = 0	CV# 537 = 25	CV# 746 = 72
CV# 36 = 0	CV# 146 = 30	CV# 508 = 0	CV# 538 = 128	
CV# 37 = 0	CV# 154 = 128	CV# 509 = 0	CV# 540 = 24	
CV# 38 = 0	CV# 155 = 6	CV# 510 = 0	CV# 541 = 128	
CV# 39 = 0	CV# 156 = 6	CV# 511 = 0	CV# 543 = 34	
CV# 40 = 0	CV# 158 = 68	CV# 512 = 0	CV# 544 = 181	
CV# 41 = 0	CV# 254 = 141	CV# 516 = 30	CV# 546 = 35	
CV# 42 = 0	CV# 266 = 56	CV# 517 = 181	CV# 547 = 181	
CV# 43 = 0	CV# 273 = 15	CV# 518 = 8	CV# 549 = 36	
CV# 44 = 0	CV# 274 = 50	CV# 519 = 31	CV# 555 = 28	